

SYSTEM NEXA



MLR-1923

Dörrklocka, plug-in

Trådlös dörrklocka med LED-indikator. Förutom att fungera som en vanlig dörrklocka med tillhörande tryckknapp kan den också ta emot signaler från System Nexa rörelsevakt och magnetkontakt. Det finns 6 valbara signaler så olika sändare kan ge olika ringsignaler. Ljudnivån kan ställas i 4 olika nivåer; Hög – Mellan – Låg – Mute.



- Plug-in
- 6 valbara ringsignaler
- 4 ljudnivåer
- Enkel installation
- 150 meter räckvidd
- Kompatibel med Nexa Bridge X

PROTOKOLL
System Nexa (433,92 MHz)

STRÖMKÄLLA
220–240 V~50Hz

MÅTT PRODUKT (BxHxD)
59 x 100 x 37 mm

ARTIKEL NUMMER
18352

E-NUMMER (SV)
5332082

RÄCKVIDD
Upp till 150 meter

IP-KLASS
Inomhusbruk

MÅTT FÖRPACKNING (BxHxD)
85 x 125 x 70 mm

EAN
7330545183528

EL-NUMMER (NO)
4514566

MINNESPLATSER
32

ANTAL I KARTONG
5/20

NEXA

info@nexa.se

www.nexa.se